



## مشخصات فیوزهای نود CCN-SMS

### مشخصات فیوزهای CCN

اسم فیوز	مقدار فیوز	عملکرد فیوز
F10	15Amp	چراغ راهنما عقب سمت چپ
		لامپ مه شکن عقب سمت راست
		لامپ دنده عقب سمت چپ
		چراغ ترمز سمت راست
		چراغ سفلی جلو و عقب کنترل شونده با درها
		چراغ کوچک عقب سمت چپ
		برق واحد کنترل عقب RN
F11	30Amp	محرک برقی صندوق عقب
		محرک های برقی درهای عقب
		محرک برقی باک بنزین
		لامپ درهای عقب و چراغ صندوق عقب
		چراغ سفلی جلو و عقب در حالت دائم
		رژر
		رژر
F12	20Amp	رژر
F13	30Amp	گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه
		شیشه بالا بر برقی عقب سمت چپ
		شیشه بالا بر برقی عقب سمت راست
F14	15Amp	رادیو و حافظه رادیو
		برق دائم کالکتور عبیب پایی (دیاگ)
		نور زمینه پیل جلو داشبورد و کنسول مرکزی
		چراغ نقشه خوان، جعبه داشبورد، آینه آرایش، و آینه برقی
		برق واحد کنترل مرکزی (CCN)
		لامپ کف گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه
		لامپ کفید فلاشر
		لامپ کفید قفل مرکزی
		لامپ کفید محرک برقی صندوق عقب
		برق واحد کستر جلو (FN)
		برق جلو آمپر (ICN)
F16	5Amp	حافظه جلو آمپر (ICN)
		برق کالکتور دیاگ بعد از سوئیچ
		استارت سوئیچ ۲ و ۳
		برق ترمز ضد قفل
F17	10Amp	کیسه هوا

اسم فیوز	مقدار فیوز	عملکرد فیوز
F1	20Amp	برق صندوق جلو
F2	10Amp	استارت سوئیچ ۱ و ۲
		برق سوئیچ ترمز
		برق رادیو
F3	20Amp	برق فن دکل
F4	10Amp	رژر
F5	30Amp	فن تهویه
F6	20Amp	استارت تر
F7	10Amp	رژر
F8	5Amp	رژر
		برق واحد کنترل مرکزی CCN
		برق ایموبلایزر
F9	15Amp	چراغ راهنما عقب سمت راست
		لامپ مه شکن عقب سمت چپ
		لامپ دنده عقب سمت راست
		چراغ ترمز سمت چپ
		چراغ پلاک
		چراغ کوچک عقب سمت راست
		نور زمینه کفید های شیشه بالا بر عقب
		برق RN